

> VOLT – AMPER <		
<i>Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie</i>		
<i>mgr inż. Jadwiga Lipińska</i>		
85-863 Bydgoszcz	ul. Łomżyńska 49/27	tel. 52 345 01 84
NIP: 953-107-08-25	Jestem płatnikiem VAT	Regon : 091174150

PROJEKT BUDOWLANY



- Inwestor:** Gmina Sicienko
Sicienko ul. Mrotecka 9
- Zadanie:** Budowa oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową
na dz. 93 i 92/1 w Szczutkach gm. Sicienko
- Obiekt:** Linia kablowa nn. 0,4 kV oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową
na dz. 93 i 92/1 w Szczutkach gm. Sicienko
- Część:** elektryczna
- Projektant:** mgr inż. Jadwiga Lipińska

mgr inż. Jadwiga Lipińska
Upr. bud. i inż. projektowa w specjalności
inżynierskiej z zakresu inżynierii
w zakresie inżynierii technicznej
nr upraw. 50142-7342/110/93

Załącznik do decyzji
znak WB.6740.1041.2014
z dnia 18.08.2014r.

Bydgoszcz 10 czerwca 2014

Oświetlenie drogowe Szczutki gm. Sicienko

**Oświadczenie projektanta
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej**

Ja niżej podpisany:

Jadwiga Lipińska
zamieszkała w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 49/27 ; kod pocztowy 85-863

Oświadczam, że projekt budowlany – branża elektryczna, dotyczący inwestycji:

**„Linia kablowa nn. 0,4 kV oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową na dz. 93 i 92/1 w
Szczutkach gm. Sicienka”**

opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Sicienka z siedzibą Sicienka ul. Mrotecka 9; kod pocztowy 86-014

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

10.06.2014 r.

Data złożenia oświadczenia

mgr inż. **Jadwiga Lipińska**
Dpr. bud. do projektowania w szerokości
instalacji elektrycznej, na terenie nr 93 i 92/1
w zakresie bud. instalacji elektrycznej
nr ewid. PKZ 7042-110003

Czytelny podpis składającego oświadczenie

Opis techniczny Do technicznego projektu zagospodarowania terenu.

1. Karta informacyjna.

1.1 Inwestor: Gmina Sicienko z siedzibą w Sicienku ul. Mrotecka 9

1.2 Zadanie: Budowa na dz. 93 przyłącza kablowego nn. 0,4 kV typu YAKY 4*35 mm² wraz ze złączem pomiarowym i szafką oświetleniową zabudowaną na dz. 93 oraz zalicznikową linią kablową nn. 0,4 kV na dz. 93 i 92/1 z dziewięcioma oprawami oświetleniowymi oświetlenia drogowego drogi gminnej w Szczutkach gm. Sicienko.

1.3 Teren objęty opracowaniem:

- dz. 93 i 92/1 – właściciel – Gmina Sicienko

1.4 Autor opracowania: mgr inż. Jadwiga Lipińska - uprawnienia GP-KZ-7342/110/93
przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa nr KUP/IE/1395/01

2. Referat autorski.

Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej – dz. 93 i 92/1 w Szczutkach gm. Sicienko poprzez budowę linii kablowej nn. 0,4 kV typu YAKY 4*35 mm² na dz. 93 wraz z dziewięcioma słupami oświetleniowymi na dz. 93 i 92/1 zasilanymi z proj. szafki oświetlenia drogowego ustawionej na dz. 93.

Trasę proj. budowy napowietrznej linii kablowej nn. 0,4 kV, lokalizację słupów pokazano na rys. 2/2 w części elektrycznej opracowania.

Działka na których przewidziano roboty kablowe nie jest wpisana do rejestru zabytków, ale podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

Na trasie robót energetycznych nie przewiduje się wycinki istn. drzew i krzewów.

Tereny objęte inwestycją nie znajdują się na terenach eksploatacji górniczej, w pobliżu terenów kolejowych (tereny kolejowe w odl. ok. 3 km) lub terenów zamkniętych z mocy przepisów odrębnych.

Na trasie proj. linii kablowych występuje pierwsza kategoria geotechniczna gruntów.

Proj. linie kablowe nn. 0,4 kV nie wpływają na środowisko, nie wytwarzają ścieków, odpadów i zanieczyszczeń gazowych. Po okresie eksploatacji oraz w przypadku awarii elementy sieci są wymieniane i naprawiane w wyspecjalizowane jednostki. Promieniowanie elektromagnetyczne urządzeń nie wykracza poza obrys izolacji kabli oraz obudowy urządzeń.

Opis techniczny do części elektrycznej

1. Zawartość opracowania.

1. Zawartość opracowania
2. Spis rysunków
3. Opis techniczny
4. Obliczenia techniczne
5. Zestawienie montażowe
6. Rysunki wg spisu
7. Załączniki:
 - Warunki przyłączenia do sieci dla oświetlenia drogowego OD1/ZR4/340/2014 z 28.03.2014
 - Decyzja nr 14/2014 lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR 67331.14.2014 z 05.06.2014
 - wypisy z rejestru gruntów
 - uzgodnienia i zgody

2. Spis rysunków

Rys. 1/2 – Schemat zasilania oświetlenia drogowego

Rys. 2/2 – Plan sytuacyjny oświetlenia drogowego

3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,
- Warunki przyłączenia do sieci dla oświetlenia drogowego OD1/ZR4/340/2014 z 28.03.2014
- Decyzję nr 14/2014 lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IR 67331.14.2014 z 05.06.2014
- uzgodnienia i zgody właścicieli terenu na trasie inwestycji
- obowiązujące przepisy i normy,

3.2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej dz. 93 i 92/1 w Szczutkach gm. Sicienko poprzez:

- budowę linii przyłącza typu YAKY 4*35 mm² długość 3 mb
- zabudowę złącza pomiarowego ZP-1
- budowę linii przyłącza zalicznikowego typu YAKY 4*35 mm² długość 3 mb
- budowę proj. szafki oświetleniowej
- budowę linii kablowych oświetlenia drogowego typu YAKY 4*35 mm² długość łącznej 398 mb

3.3. Dane elektroenergetyczne obiektu.

- | | |
|---|---|
| - napięcie zasilania | Un = 230 V 50 Hz |
| - moc zainstalowana I etap | Pi = 1,2 kW |
| - moc zainstalowana docelowa | Pi = 3,0 kW |
| - moc szczytowa I etap | Ps = 1,2 kW |
| - naturalny współczynnik mocy | cos φ = 0,85 |
| - ochrona od porażenia prądem elektrycznym: | szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C |

Uwaga: proj. moc szczytową docelową przyjęto wg Warunków przyłączenia do sieci dla zabezpieczenia docelowych potrzeb rozbudowy oświetlenia drogowego w tym rejonie (przewidzianego do realizacji przez Urząd Gminy w Sicienku wg odrębnych opracowań).

3.4. Zasilanie w energię elektryczną

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej OD1/ZR4/340/2014 z 28.03.2014 zasilanie w energię elektryczną proj. oświetlenia drogowego w Szczutkach gm. Sicienko odbywać się będzie z proj. złącza pomiarowego ZP1 zabudowanego na dz. 93 i zasilanego proj. linią kablową YAKY 4*35 mm² z istn. na dz. 93 złącza kablowo-pomiarowego nr 201.

Z istn. złącza kablowo-pomiarowego ZK-1+TL stojącego przy dz. 42/14 do proj. złącza pomiarowego typu ZP-1 ustawionego na dz. 93 należy wybudować linię kablową wykonaną kablem typu YAKY 4*35 mm² długości 3 m. Proj. przyłączy kablowe należy układać na głębokości 0,8 m od zniwelowanego terenu.

Na skrzyżowaniu i zbliżeniu do istn. i proj. uzbrojenia należy układać w rurach ochronnych PCVB Ø 110/5,5 lub AROT-DVK Ø 110. Szczegóły wykonania linii kablowej (zapasy, podsypka, folia, oznaczniki) – wykonać zgodnie z PN/E-05125.

3.5. Złącze pomiarowe i szafka oświetleniowa.

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej OD1/ZR4/340/2014 z 28.03.2014 zasilanie w energię elektryczną proj. oświetlenia drogowego w Szczutkach gm. Sicienko należy na dz. 93 zabudować na typowym fundamencie proj. złącze pomiarowe ZP-1 oraz proj. izolacyjną wolnostojącą szafkę oświetleniową jednofazową dwuobwodową (bez pomiaru energii) sterowaną przełącznikiem zmierzchowym.

W proj. złącza pomiarowym należy zabudować:

- zabezpieczenie główne przedlicznikowe S-301 D 16 A w obudowie plombowanej
- licznik pomiaru energii A-52 10/40 A 230 V

W projekcie przyjęto zabudowę złącza pomiarowego ZP-1 wykonanego w termoutwardzalnej obudowie szafkowej zabudowanej na typowym prefabrykowanym fundamencie dobranym do typu obudowy złącza. Punkt PE-N w złącza pomiarowym i w szafce oświetleniowej należy uziemić za pomocą uziomu szpilkowego. Oporność uziemienia $R \leq 10 \Omega$

Schemat wyposażenia złącza i układ zasilania pokazano na rys. 1/2, lokalizację na rys. 2/2

Ze złącza pomiarowego należy wyprowadzić proj. kabel zasilający do nowej szafki oświetleniowej. Przyłączy kablowe wykonać kablem YAKY 4*35 mm² dług. 3 mb układanym na głęb. 0,8 m od zniwelowanego terenu. Z uwagi na pracę jednofazową żyły kabli należy spiąć po dwie do pracy równoległej.

Z proj. szafki oświetleniowej należy wyprowadzić proj. kabel oświetleniowy dla proj. oświetlenia drogowego. Schemat układu zasilania proj. oświetlenia pokazano na rys. 1/2.

3.6. Pomiar rozliczeniowy energii.

Pomiar rozliczeniowy energii dla proj. szafki oświetleniowej odbywać się będzie jednotaryfowym licznikiem bezpośrednim A-52 10/40 A 230 V zabudowanym w proj. szafce złącza pomiarowego ZP-1 będącej własnością Inwestora. Rozliczenie poboru mocy odbywać się będzie wg taryfy C – 110.

3.7. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej OD1/ZR4/340/2014 z 28.03.2014 zasilanie w energię elektryczną proj. oświetlenia drogowego na dz. 93 i 92/1 w Szczutkach gm. Sicienko należy wykonać linię kablową typu YAKY 4*35 mm² wyprowadzoną z proj. na dz. 93 szafki oświetleniowej. Kabel oświetleniowy w ziemi należy układać na głębokości 0,6 m od zniwelowanego terenu w odl. min. 0,5 m od krawędzi pasa drogowego.

Na proj. słupie stalowym ocynkowanym h=7 m ustawionym na typowym prefabrykowanym fundamencie należy montować oprawę oświetleniową zewnętrzną dostosowaną do źródeł sodowych 100 W (lampy bez rtęci). Wysięgnik do oprawy dług. 1,0 m o kącie podniesienia lampy 5°. We wnęce słupa zainstalować izolowany zestaw bezpiecznikowy IZB-25 A z wkładkami bezpiecznikowymi 4 A. Szczegóły wykonania linii kablowej (zapasy, podsypka, folia, oznaczniki) – wykonać zgodnie z PN/E-05125.

UWAGA: W projekcie przyjęto do obliczeń jako rozwiązanie przykładowe oprawy oświetleniowe firmy POLAM PHILIPS Piła. Dopuszcza się (w porozumieniu z Inwestorem i Wykonawcą robót potwierdzonym notatką służbową) montaż innych opraw o parametrach nie gorszych od projektowanych. W przypadku zmiany producenta opraw, typu opraw lub rozmieszczenia opraw oświetleniowych Wykonawca robót elek-

trycznych dokona na swój koszt sprawdzenia doboru ilości i rozmieszczenia opraw dla uzyskania wymaganego natężenia.

Lokalizację oprawy oświetlenia drogowego pokazano na rys. 2/2, a schemat układu zasilania oświetlenia drogowego pokazano na rys. 1/2. Lokalizację opraw wskazał Inwestor.

3.8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy „Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych **stwierdzam, że nie ma obowiązku** sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych:

- przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić trasę czynnych sieci uzbrojenia terenu,
- wszystkie prace związane z prowadzeniem nowych sieci należy wykonać w stanie beznapięciowym,
- przy montażu linii napowietrznej i słupów z użyciem podnośnika i dźwigu należy zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych
- podczas prowadzenia prac zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych, a pracowników wyposażyć w apteczkę i sprzęt niezbędny do udzielenia pomocy przy porażeniu prądem,
- należy bezwzględnie przeszkolić pracowników o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac w pobliżu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

3.9. Ochrona przeciwporażeniowa

W projekcie ujęto dodatkowe środki ochrony przeciwporażeniowej - szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C

Wykonanie ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z 08.10.90 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz PN/E-05009/41; PN-IEC 60364-41; PN-IEC 60364-4-443.

3.10. Uwagi końcowe.

1. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część V – „Instalacje elektryczne” oraz PBUE.
2. Prace należy powierzyć firmie posiadającej uprawnienia do wykonania robót elektro – montażowych i teletechnicznych.
3. Roboty przy linii kablowej wykonać zgodnie z PN-E/05125, aktualnymi przepisami i normami oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach.
4. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru.

4. Obliczenia techniczne.**4.1. Obliczenia oświetlenia drogowego.**

Obliczenia załączono do egz. archiwalnego.

4.2. Dobór kabla zasilającego.

Dobór wg PN-IEC 60364-5-523

Moc szczytowa docelowa obwodu: $P_s = 3000 \text{ W} / 230 \text{ V}$
 Współczynnik mocy $\cos \varphi = 0,85$
 Prąd znamionowy $I_n = 15,35 \text{ A}$
 Prąd szczytowy (rozruchowy) $k = 1,6$ $I_r = 24,5 \text{ A}$
 sposób układania kabli wg tabeli 52-B1 – w ziemi – sposób „D”
 obciążalność długotrwała wg tabeli 52-C3
 Przyjmuje się kabel YAKY 4 * 35 mm² o prądzie $I_{d1} = 80 \text{ A}$.

Przyjęty kabel jest prawidłowo dobrany pod względem obciążalności długotrwałej.

4.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla oprawy

Ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN-C jest skuteczna, jeśli rezystancja uziemienia mierzona w punkcie "PE" w oprawie oświetleniowej jest niższa niż:

$$Z_a < U_o / I_a \quad \text{gdzie } I_a - \text{dla Bi-Wts } 6 \text{ A}$$

$$\text{wg ch-ki produc. dla } t < 0,4 \text{ sek. } I_a = 50 \text{ A}$$

$$Z_a < 230 / 50 = 4,6 \Omega$$

UWAGA: Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokół z pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbioru.

5. Zestawienie montażowe

1. złącze pomiarowe ZP-1 z fundamentem	- 1 kpl.
2. kabel YAKY 4*35 mm ²	- 404 mb
3. rura AROT DVK 110	- 24 mb
4. słup stalowy h = 7 m	- 9 szt.
5. fundament prefabrykowany	- 9 szt.
6. wysięgnik ocynkowany kątowy (5°) W-1 jednoramienny	- 9 szt.
7. oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W	- 9 szt.
8. lampa sodowa 100 W (bez rtęci)	- 9 szt.
9. tabliczka bezpiecznikowa słupowa IZB-1*25 A	- 9 kpl
10. uziom szpilkowy miedziowany	- 4 kpl

mgr inż. Jadwiga Lipińska
 Upr. bud. do projektowania w specjalności
 instalacyjno-energetycznej bez ograniczeń
 w zakresie instalacji elektrycznych
 nr ewid. GIB-Z-7342/110/93